



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

Transmodulador Single

DVBS/S2 - DVBT, con/sin CI

El transmodulador recibe un transpondedor SAT en los formatos de modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2. Posteriormente el paquete de transporte MPEG-2 es modulado en formato COFDM y convertido al canal de salida (UHF o VHF, con un ancho de banda de 7/8 MHz), utilizando un up-converter ágil.

Ref.563101	No incluye CI	
Ref. lógica		UQC-S2-S
EAN13		8424450145630
Ref.563301	Incluye CI	
Ref. lógica		UQC-S2-CI-S
EAN13		8424450145203

Destaca por

- Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el transpondedor recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB)
- TS_ID editable, que facilita la detección de programas/ servicios en el receptor (STB) debido a que realizan el barrido de canales en función de este identificador
- LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB)
- Proporciona información sobre la ocupación de cada servicio y la ocupación total de la salida, lo que permite optimizar los servicios distribuidos
- Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras)
- Leds de monitorización del dispositivo y estado de la señal

Características principales

- S_ID editable, para evitar la resintonización de los receptores (STB) de una instalación cuando se cambian los servicios del Múltiplex de salida
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editables, permite controlar los identificadores de red
- A través de la interfaz CI y el módulo CAM correspondiente, los canales de satélite codificados se transforman en servicios libres de TDT. Según la CAM utilizada (estándar/profesional) se pueden abrir uno o varios servicios para

su visualización en abierto

Especificaciones técnicas

Referencia				563101	563301/563302
ENTRADA SAT	SAT	Frecuencia de entrada	MHz	950...2150	
		Pasos de frecuencia		1	
		Nivel de entrada	dB μ V	49 - 90	
		Pérdidas del lazo de entrada		$\leq 1,5$	
		Alimentación LNB	Vdc	13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF)	
		Pérdidas de retorno	dB	> 10 típ.	
		Impedancia de entrada		Ω 75	
	DVB-S	Velocidad de símbolo (Modulación)	Mbaud	2 - 42,5 (QPSK)	
		Código Convolutacional (FEC) interno	Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)		
		Código Convolutacional (FEC) externo	RS (188/204)		
		Factor Roll-Off	%	20, 25, 35	
	DVB-S2	Velocidad de símbolo (Modulación)	Mbaud	10 - 30 (QPSK, 8PSK)	
		Código convolutacional (FEC) interno	LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10)		
		Código convolutacional (FEC) externo	BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)		
Factor Roll-Off		%	20, 25, 35		
SALIDA DVB-T	COFDM	Modulación (Constelación)	COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)		
		Intervalo de guarda	μ s	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
		Scrambling	DVB EN 300744		
		Interleaving	DVB EN 300744		
		Código convolutacional (FEC)	Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)		
		Corrección PCR	Sí		
		Eliminación de servicios	Sí		
		Network_ID	Sí		
		Original Network_ID	Sí		
		Cell_ID	Sí		
		TS_ID	Sí		
		S_ID	Sí		
		LCN	Sí		
	Espectro	Normal, Invertido			
	Ancho de banda	Mhz	7,8		
	Frecuencia de salida		177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canal) 45 - 862 MHz (modo frecuencia)		
	RF	Pasos de frecuencia	KHz	166	
		Nivel de salida máximo	dB μ V	85 \pm 5 típ.	
		Margen de regulación		> 15	
		Pérdidas de paso	dB	$\leq 1,5$	
Pérdidas de retorno		> 10 típ.			
Impedancia		Ω	75		
GENERAL	Alimentación	Vdc	24		
	Consumo	mA	270 mA (0 LNB) 480 mA (1 LNB)	280mA (0 CAM - 0 LNB) 330mA (1 CAM - 0 LNB) 500mA (0 CAM - 1 LNB) 540mA (1 CAM - 1 LNB)	
	Índice de protección		IP	20	