

Preamplificador VHF/UHF 7411DC

- 1 x entrada VHF (BIII/DAB) / 1 entrada UHF
- Salida banda ancha
- Paso de corriente DC seleccionable
- Nivel de salida hasta 112 dB μ V
- Ganancia ajustable en VHF 5-23 dB
- Ganancia ajustable en UHF 10-34 dB
- Rechazo LTE (5G)
- Muy baja figura de ruido
- LED de alimentación
- Voltaje de funcionamiento 12-24 VDC
- Montaje en pared o mástil



Entradas	-	VHF BIII/DAB	UHF C. 21- 48
Rango frecuencias	MHz	170-240	470-694
Ganancia	dB	5 - 23	10 - 34
Figura de ruido	dB	2.5	1.5
Paso de corriente DC	-	-	500 mA max
Nivel max. de entrada	dB μ V	96	78
Nivel max. de salida (IM3: 2c/-60dB)	dB μ V	112	108
Consumo	-	140 mA (12V) - 75 mA (24V)	
Conectores	-	F	
Montaje	-	Mástil o pared	
Dimensiones	mm	122 x 98 x 56	

Preamplificador VHF/2UHF 7412DC

- 1 x entrada VHF (BIII/DAB) / 2 entradas UHF
- Salida banda ancha
- Paso de corriente DC seleccionable
- Nivel de salida hasta 112 dB μ V
- Ganancia ajustable en VHF 5-23 dB
- Ganancia ajustable en UHF 10-32 dB
- Rechazo LTE (5G)
- Muy baja figura de ruido
- LED de alimentación
- Voltaje de funcionamiento 12-24 VDC
- Montaje en pared o mástil



Entradas	-	VHF BIII/DAB	UHF1 C. 21- 48	UHF2 C. 21- 48
Rango frecuencias	MHz	170-240	470-694	
Ganancia	dB	5 - 23	10 - 32	
Figura de ruido	dB	2.5	1.5	
Paso de corriente DC	-	-	500 mA max	
Nivel max. de entrada	dB μ V	96	82	
Nivel max. de salida (IM3: 2c/-60dB)	dB μ V	112	110	
Consumo	-	160 mA (12V) - 80 mA (24V)		
Conectores	-	F		
Montaje	-	Mástil o pared		
Dimensiones	mm	122 x 98 x 56		

