

# AMPLIFICADORES DE MÁSTIL

AM 311 L2 · AM 381 L2

Ltè2

- ✓ Excelente relación ganancia/nivel de salida
- ✓ Bajo factor de ruido
- ✓ Caja de plástico ABS, IP 23, con tapa autoportada y cierre para cables coaxiales
- ✓ Amplificador basculante para facilidad del conexionado
- ✓ Paso de corriente DC en entrada UHF

Ek

EKSELANS BY ITS



AM 311 L2



AM 381 L2

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		AM 311L2	AM 381L2
Código		051024	051026
Entradas		UHF	UHF
Rango de frecuencias	MHz	470-694	470-694
Ganancia	dB	35	40
Regulación	dB	15	15
Nivel de salida (DIN 45004B)	dBμV	110	114
Figura de ruido	dB	<2	<2
Tensión de alimentación	Vdc	24	24
Paso de corriente		✓	✓
Consumo de corriente	mA	≤ 70	≤ 85
Segunda salida / test	dB	-	-20