

FILTROS LTE

FE 690 · FE 686

Lte2

- ✓ Bajas pérdidas en la banda pasante
- ✓ Gran rechazo en banda LTE
- ✓ Entrada /salida reversibles



FE 690 · FE 686

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		FE 690	FE 686
Código		031028	031026
Banda de paso	MHz	5 - 694	5 - 686
Pérdidas de paso	dB 5-678 MHz	<0,8	<1
	dB 686 MHz	<1	<3,5
	dB 690 MHz	<3,5	<12
	dB 694 MHz	<12	>25
	dB 698 MHz	>25	>25
Banda rechazada	MHz	698-862	694-862
Paso de corriente	mA	300 mA	300 mA