



Toma terminal 3 conectores: FM-TV-SAT

Toma terminal de tres conectores. En la parte inferior izquierda está el CEI macho para TV terrestre, en la inferior derecha el CEI hembra para FM (radio) y en la parte superior centrado un conector F para TV satélite (FI).

La parte inferior del chasis es abierta.

Ref.	524603
Ref. Lógica	SE33ST
EAN13	4031136068660

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	10 Unidades
Caja	100 Unidades
Palé	3000 Unidades

Datos físicos

Peso neto	95,00 g
Peso bruto	95,00 g
Anchura	70,00 mm
Altura	67,00 mm
Profundidad	36,00 mm
Peso del producto principal	94,00 g

Destaca por

- Filtro separador de gran rechazo entre terrestre y satélite: la señal SAT se filtra en los conectores CEI de FM-TV, y la FM/TV terrestre se filtra en el conector F de satélite.
- Fabricación automatizada en línea robotizada
- Apantallamiento elevado

- Gran aislamiento entre salidas

Características principales

- Fabricada en Zamak, de gran resistencia
- Paso de DC desde el conector SAT hacia la entrada
- Compatibles con cables coaxiales de diámetro de cubierta Ø 5...6,9mm

Descubre

Tomas Televés: Fijación sin tornillo

Una toma de clase A llena de ventajas:

- El vivo se conecta por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo, pero con una fuerza de sujeción equivalente
- Soporta diámetros del vivo entre 0,65 a 1,2mm y diámetros exteriores del cable de 5 a 6,9mm
- Guía cónica, tipo conector "F" para introducir de forma fácil el vivo
- Margen amplio en la longitud del vivo (5 a 15mm) que dificulta los cortos entre vivo y malla
- Abrazadera basculante y autoestable de abertura total
- La abrazadera consta de 3 filas dentadas en 9mm para una perfecta sujeción de la malla
- Perforación del circuito impreso para compatibilizar el tornillo de fijación de los embellecedores
- Bordes redondeados para evitar cortes
- Apantallamientos Clase A

Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:

- Marcado CE
- Referencia numérica y lógica
- Indicaciones de entradas y salidas

- Dimensiones del pelado del cable

Especificaciones técnicas : Ref. 524603

Método de anclaje			Sin tornillos	
Número de conectores			3	
Conector R			"CEI" hembra	
Conector TV			"CEI" macho	
Conector SAT			"F" hembra	
Salida de paso			No	
Bandas		FM	TV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862	5 ... 862	950 ... 2400
Rechazo entre salidas	dB	> 10	> 10	> 10
Atenuación: Conector R	dB	4	--	--
Atenuación: Conector TV	dB	--	4	--
Atenuación: Conector SAT	dB	--	--	1,5
Paso DC			SAT Entr.	
Corriente máx.	mA		350	