

**6721W****MONITOR MINI MANOS LIBRES SIMPLEBUS2**

Monitor de superficie manos libres con audio full-duplex y pantalla de color de 4.3" / 16:9. Permite la regulación del brillo y el volumen del tono de llamada, que se puede personalizar eligiéndolo entre varias melodías. Está dotado de serie con 5 pulsadores Sensitive touch con retroiluminación de led para toma de audio, abrepuertas, autoencendido, llamada a la centralita y función Privacidad y led de señalización del estado de la puerta. Gestiona de serie la llamada del timbre de planta. Posibilidad de añadir 3 pulsadores adicionales con el accesorio art. 6734W. Incluye 2 DIP-switches de 8 posiciones, uno para programar el código de usuario y el otro para programar los pulsadores. Se incluyen la placa soporte de fijación a la pared o a la caja de la serie civil y el borne de derivación de columna montante art. 1214/2C. El monitor solo se puede utilizar en instalaciones de dos hilos Simplebus2. Dimensiones: 115x160x22mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6721W

MONITOR MINI MANOS LIBRES SIMPLEBUS2

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	160
Anchura (mm)	115
Profundidad (mm)	22
Peso del producto (g)	500
Color del producto	Blanco RAL9003
Tipo de material de revestimiento	ABS
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Yes
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Yes
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Yes

PANTALLA

Display tamaño (")	4.3
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	480x272

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	22÷34 VDC (Bus)
Absorción en stand-by (W)	0.06



6721W

MONITOR MINI MANOS LIBRES SIMPLEBUS2

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Absorción máxima (W)	11.9
----------------------	------

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Capacitivo
Botones de servicio	Abrepuertas, Respuesta, Silencioso (Privacy), Puerta abierta
Nº de botones programables para funciones adicionales	2 (5 con accesorio art. 6734W)
Bornes	L L CFP1 CFP2
Bornes extraíbles	Yes

AJUSTES

Volumen del altavoz	Yes
Volumen del micrófono	Yes
Volumen de tono de llamada	Yes
Brillo de la pantalla	Yes
Contraste de pantalla	Yes
Color de pantalla	Yes

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Yes
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Yes

**6721W****MONITOR MINI MANOS LIBRES SIMPLEBUS2****CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Modo silencioso (Privacidad)	Yes
Autoencendido	Yes
Llamada centralita de conserjería	Yes
Llamadas de intercomunicación	Yes
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Yes
Timbre personalizable	Yes
Respuesta automática (manos libres)	Yes
Envío llamadas de alarma	Yes
Control del actuador	Yes
Dirección múltiple	Yes
Señal de puerta abierta	Sí

**6721W****MONITOR MINI MANOS LIBRES SIMPLEBUS2****ACCESSORIES****6711WV PLACA DE ADAPTACIÓN PARA MINI MANOS LIBRES**

Marco embellecedor blanco 170mm x 220mm para monitores Mini manos libres VIP.

**6732A BASE SOBREMESA PARA MONITOR MINI MANOS LIBRES SIMPLEBUS**

Accesorio para la instalación de sobremesa. Dimensiones 70x105x106,5mm

**6720 SOPORTE SUPER. PASO CABLES MONITOR MINI MANOS LIBRES**

Soporte de superficie que permite el paso del cableado cuando es externo a la pared para los monitores MINI manos libres Simplebus. Dimensiones 150x106,3x19mm.

**6734W KIT PULSAD. AD. MONITOR MINI MANOS LIBRES BLANCO.**

Accesorio para transformar los monitores serie Mini art. 6721W y 6721W/BM en versiones con 8 pulsadores. Incluye un frontal de 8 pulsadores y un módulo electrónico para la activación de los pulsadores que se puede instalar rápidamente y sin necesidad de abrir el monitor.