

# AMPLIFICADOR DE LINEA

## AL 302 ICT L1 • AL 302 ICT L2

- ✓ Excelente nivel de salida disminuyendo los efectos de la intermodulación
- ✓ Regulación de ganancia y pendiente independiente por entrada
- ✓ Salida de test (-30dB)



AL 302 ICT L1



AL 302 ICT L2

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		AL 302 ICT L1		AL 302 ICT L2	
Código		102001		102017	
Entradas		TER	SAT	TER	SAT
Rango de frecuencias	MHz	47-790	950-2150	47-694	950-2150
Ganancia	dB	35	40	35	40
Regulación	dB	20	15	20	15
Slope		12	8	12	8
Nivel de salida		117	120	117	120
Pérdidas de retorno	dB	> 10	> 8	> 10	> 8
Figura de ruido	dB	< 4	< 6	< 4	< 6
Salida TEST	dB	-30		-30	
alimentación	Vac	90-264		90-264	
Consumo central	mA	350		350	