



Código de producto

F09454

INTERFAZ CAMARA IP/DUOX PLUS

Referencia

EAN

9454

8424299094540

Descripción

Permite integrar cámaras CCTV de vídeo IP en una instalación DUOX PLUS.

Transforma la señal de vídeo IP (protocolo estándar RTSP) en señal DUOX PLUS que se conecta directamente al bus de DUOX PLUS.

Generalmente se requerirá un interfaz por cada cámara instalada en la instalación DUOX PLUS. No obstante, en el caso particular de 2 cámaras en un mismo Bloque, pueden configurarse hasta 2 cámaras en un mismo interfaz (en este caso será necesario un switch PoE).

Cada cámara se alimentará externamente con su alimentador adicional (ref. 9982+ref. 9984) o a través de un switch PoE.

El interfaz se alimentará directamente del bus DUOX PLUS.

Configurable por wifi, desde el móvil a través de webserver embebido.

Se puede asociar una placa de calle al interfaz, de tal forma que, estando en visualización de la cámara IP, se puede activar la apertura de dicha placa de calle asociada.

NOTA: No se puede tener visualización de la cámara IP y a la vez tener audio de una placa.

FUNCIONAMIENTO AUTOENCENDIDO con Interfaz instalado.

En reposo pulsar "botón cámara" en el monitor para realizar autoencendido con diferentes placas / cámaras. Pulsando secuencialmente, la visualización es:

Placa 0 o Cámara 0 del propio bloque (una o la otra).

Placa 1 o Cámara 1 del propio bloque (una o la otra).

Placa 0 o Cámara 0 de la Entrada General (una o la otra).

Detalles Técnicos Adicionales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión alimentación	18Vdc	24Vdc
Consumo en reposo	140 mA (máx.)	104 mA (máx)
Consumo en activo	153 mA (máx)	110 mA (máx.)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C	+55 °C
Humedad (sin condensación)	5%	90%

Detalles.

Medidas del embalaje (alto x
ancho x profundo) cm
6,5x18,1x9,6

Tecnología Videoportero
DUOX

Manuales


970267 DOC INTERFAZ CAMARA IP DUOX PLUS REF 9454
V12_22.pdf

Accesorios




F09984

ADAPTADOR FUENTE A CAMARA
AUXILIAR CCTV



F09982

ALIMENTADOR CAMARA AUXILIAR
CCTV



F09985

CAMARA AUXILIAR IP MONTAJE
TECHO



F09453

Kit CAMARA+INTERFAZ IP/DUOX PLUS



F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE

Esquema de instalación unifilar
(imagen)

