

# AJ-LIFEQUALITY-W

Monitor de temperatura, humedad y  
CO2

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Rango de comunicación hasta 1700  
metros

Indicación LED de la calidad del aire

Acelerómetro integrado contra  
sabotaje

Gráficas en la app (próximamente)



Ajax

Monitor de CO2, Temperatura y Humedad

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre hasta 1700 m

Acelerómetro incorporado para protección antisabotaje

Rango de medición de temperatura entre 0 y +50 °C

Rango de medición de humedad entre 0 y 100%

Rango de medición de CO2 entre 400 y 5000 ppm

Dispone de diagramas de Temperatura, Humedad y CO2

Indicador LED estado del sistema

Alimentación 2 pilas CR123A

Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

# Especificaciones

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Funciones</b>	Monitorización de la calidad del aire
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1700 m en espacio abierto
<b>Sensores</b>	Temperatura, humedad y CO2
<b>Rango medición temperatura</b>	Entre 0 y 50 °C
<b>Rango medición humedad</b>	Entre 0 y 100%
<b>Rango medición CO2</b>	Entre 4000 y 5000 ppm
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Ajax Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid y ReX 2
<b>Batería</b>	2 pilas CR123A. Duración aproximada 3 años
<b>Dimensiones</b>	77 (Al) x 77 (An) x 34,5 (Fo) mm
<b>Peso</b>	127 g
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico ABS
<b>Color</b>	Blanco